

バラスト消費電流一覧表

(50Hz)

ワット数	バラスト	灯体	電圧	最大電流	安定時電流	備考
125 W	RDS	HR -	103V	3.5A	3.0A	
			206V	1.8A	1.4A	
	ARRI	ARRILUX (ポケットハイ)	105V	2.6A	2.1A	
			205V	1.1A	1.1A	
575 W	B & S	ピッコロ	100V	9.5A	9.2A	
			200V	6.0A	5.2A	
	KOTO	ピッコロ	103V	11.5A	11.4A	
			206V	6.0A	6.0A	
	RDS	ユニフォーカス	103V	10.5A	10.4A	
			206V	5.4A	5.4A	
	KOTO	ハイ	103V	11.1A	11.1A	
			206V	5.8A	5.8A	
KOTO	ルミキャスター	103V	11.7A			
1200 W	B & S	ピッコロ	100V	16.5A	16.0A	
			200V	10.5A	10.0A	
	KOTO	ピッコロ	103V	19.5A	19.4A	
			206V	9.6A	9.6A	
		ニューハイ	103V	18.5A	18.5A	
			206V	9.9A	9.9A	
2500 W	RDS	ピッコロ	103V	30.8A	29.1A	
			206V	15.2A	14.6A	
		ハイ	103V	31.0A	30.7A	
			206V	15.4A	14.9A	
	B & S	ピッコロ	103V			
			206V			
4000 W	RDS	ピッコロ	103V	49.7A	47.3A	
			206V	22.9A	22.4A	
	B & S	ピッコロ	103V			
			206V			
	RDS	アリサン	103V	49.7A	47.3A	
			206V	23.5A	23.0A	
		RDS	103V	50.1A	46.4A	
			206V	23.3A	21.9A	
		アリ	103V	50.0A	46.3A	
			206V	22.4A	22.3A	

バラスト消費電流一覧表

(50Hz)

ワット数	バラスト	灯体	電圧	最大電流	安定時電流	備考
6000 W	ナック	アリ	103V	100.6A	98.8A	
			206V	50.4A	49.2A	
		アリサン	103V	99.9A	96.3A	
			206V	48.6A	46.6A	
6000 W / 12000 W	B&S 6kW 使用	アリ	105V	68.3A	68.0A	
			206V	33.0A	32.5A	
		アリサン	105V	68.5A	68.3A	
			206V	33.0A	32.7A	
	B&S 12kW 使用	アリ	206V	66.0A	65.4A	
		サンバースト		66.0A	65.0A	
		シネミル		66.5A	65.4A	
		ビッコロ		80.0A	68.2A	
12000 W	ナック	アリ	206V	87.0A	83.8A	
		サンバースト		88.0A	84.0A	
		シネミル		86.0A	84.0A	
	サンバースト	アリ	206V	88.0A	84.0A	
		サンバースト		68.7A	68.7A	
		シネミル		68.0A	68.0A	
	B&S	アリ	206V	62.3A	62.3A	
		サンバースト		62.0A	62.0A	
		シネミル		62.0A	62.0A	
18000 W	B&S	シネミル	206V	92.8A	92.3A	
	B&S 12-18kW			93.9A	93.9A	